



BANG & OLUFSEN

BeoCenter 2

Met een lichte aanraking schuift de gladde, ovale voorzijde van dit ogenschijnlijk compacte entertainmentsysteem open en worden de afspeloorties voor cd, dvd, DAB-, FM-, en AM-radio (DAB-radio is optioneel) onthuld. Het geheim achter het minimale, knoploze ontwerp van de BeoCenter 2 is een bedieningspaneel dat bestaat uit een enkel, stevig, 5 mm geanodiseerd stuk aluminium, dat in het bedieningsgebied is gereduceerd tot een ultradunne dikte van 0,5 mm. De dunne kabel (bedoeld voor de signaalverwerking), die het bedieningspaneel met een compacte aansluiteenheid verbindt, kan eenvoudig worden weggewerkt.

De BeoCenter 2 is te combineren met alle Bang & Olufsen-televisies en elke combinatie luidsprekers voor surround-soundmogelijkheden. Bovendien kunt u de BeoCenter 2 aansluiten op de rest van uw apparatuur (in andere kamers) met behulp van BeoLink.

Op deze manier kunt u ongestoord een dvd in de slaapkamer bekijken, terwijl er beneden iemand anders naar de radio luistert.

Welkom bij de entertainment centrale!

ONTWERPER
AFMETINGEN / GEWICHT
KASTAFWERKING

David Lewis
37 cm x 15 cm x 23 cm / 4,5 kg (op standaardvoet)
Aluminium, staal

AANSLUIITEENHEID
AFMETINGEN / GEWICHT
KASTAFWERKING
STROOMVERBRUIK
RADIO

54 cm x 15 cm x 6,5 cm / 3,5 kg (met muurbeugel)
Zwart
Normaal: 28 W; stand-by: 1,5 W
DAB optioneel (band III + L, met PAL/DLS),
FM (met RDS) en AM; 99 voorkeursposities met
naamgeving
dvd (optioneel)
12 cm, 8 cm (in adapter)
DVD-Video, Video-CD, CD-DA, CD-R, CD-RW,
CD-MP3, CD-WMA, DivX, JPEG Multistandard
PAL/NTSC

DVD/COMPACT DISC
AFMETINGEN
AFSPELEN

Afhankelijk van land
20-20.000 Hz, ± 1 dB in CD modus
>105 dB, A-gewogen in CD modus
Mastereenheid: Hoofdtelefoon
Aansluiteenheid: AV • S-Video • Video • Audio
lijn uit • Digitale audio uit (coax) • Audio AUX in /
uit • Master Link • Power Link • *DAB antenne
• FM antenne • AM antenne (speciaal)

DVD REGIO
FREQUENTIEBEREIK
SIGNAAL- / RUISAFSTAND
AANSLUITINGEN

Vloerstand: aluminium
Stand/muurbeugel: aluminium
Net Music/Radio, via BeoPort, BeoMedia of
BeoMaster 5

ACCESSOIRES

OPTIONEEL

www.bang-olufsen.com/beocenter2

Bang & Olufsen ter Horst

Twijnstraat 42-44
3511 ZL UTRECHT
030-2313483
info@bang-olufsen-terhorst.nl
www.bang-olufsen.com/terhorst

